

nedis

Fiche produit | Radio FM

Conception portable | AM / FM | Alimentation secteur / Alimenté par pile | Analogique | 1.8 W | Écran noir blanc | Sortie casque | Poignée de transport | Gris / Noir

Marque: Nedis | Référence article: RDFM1340GY | Product EAN number: 5412810329564

Spécifications du produit

Bandes radio prises en charge	AM
	FM
Canaux de haut-parleur	1.0
Conception radio	Conception portable
Consommation d'énergie en fonctionnement	3.50 W
Consommation d'énergie en mode veille	0.40 W
Côté câble d'alimentation B	C7
Côté du câble d'alimentation A	Euro / Type C (CEE 7/16)
Couleur	Gris
	Noir
Courant d'entrée	1.0 A
Durée de lecture maximale de batterie	10 heures
écran	Écran noir blanc
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)
Gamme de fréquences AM	530-1600 kHz
Gamme de fréquences FM	87.5 - 108 MHz
Haut-parleur RMS	0.6 W
Lecture multimédia	Radio
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.50 m
Matériau	ABS
Mid-range size	3 "
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Piles requises (non incluses)	3x C/LR14
Poignée de transport	Oui
Puissance de crête du haut-parleur	1.8 W
Sortie casque	Oui
Sortie de connexions	1x 3.5 mm

Sortie sonore	Mono
Tension d'entrée	100 - 230 V AC 50 Hz
Type d'accord	Analogique
Type d'antenne	Externe
Type de radio	FM Radio

Informations sur l'emballage

Marque	Nedis
Code de commande	RDFM1340GY
EAN single product:	5412810329564
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384327
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Radio FM/AM
	Câble d'alimentation UE

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	80 mm	180 mm	220 mm	703 g
12	230 mm	365 mm	480 mm	8900 g

