


Amplificateur CATV | Gain: 12 dB | 85 - 1218 MHz | Nombre de sorties: 2 | Canal de retour | Argent



Spécifications du produit SAMP41120ME:

Canal de retour	Oui	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Chemin de retour max.	-6 dB	Nombre de sorties	2
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	DC 1.35 x 3.5 x 7.0 mm	Plage de fréquence de retour	5-65 MHz
Couleur	Argent	Plage de fréquences	85 - 1218 MHz
Courant d'entrée	1.0 A	Tension d'entrée	5 V DC
Facteur de bruit	5.5 dB	Type d'accessoire CATV	Amplificateur CATV
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)	Type de connecteur	F
Gain	12 dB	Type de source d'alimentation	Alimentation secteur
Impédance du haut-parleur externe	75 Ohm		
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.80 m		
Matériau	Métal		
Niveau de sortie	108 dBuV		
Nombre d'entrées	1		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	SAMP41120ME
EAN single Product	5412810327133
EAN Inner Carton	5412810396795
EAN Outer Carton	5412810384563
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Amplificateur Adaptateur secteur

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	105 mm	50 mm	180 mm	260 g
10	255 mm	120 mm	305 mm	2820 g
40	330 mm	265 mm	520 mm	11740 g

