

Fiche produit | Transmetteur FM audio

Inclinable | Appels mains libres | 1.1 " | Ecran LED | Bluetooth® | PD 18 W / 5.0 V DC / 1.0 A | Charge rapide | Google Assistant / Siri | Gris / Noir

Marque: Nedis | Référence article: CATR130BK | Product EAN number: 5412810330720

Spécifications du produit			
Appels mains libres	Oui		
Bandes radio prises en charge	FM		
Charge rapide	Oui		
Chargement USB	5.0 V DC / 1.0 A		
	PD 18 W		
Codecs audio pris en charge	FLAC		
	МРЗ		
	WAV		
Conception de l'émetteur	Inclinable		
Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil	1x USB		
	1x USB-C™		
Couleur	Gris		
	Noir		
Courant d'entrée	3 A		
Courant de sortie	1.0 A		
écran	Ecran LED		
Fiche d'alimentation	Adaptateur Voiture		
Gain d'antenne d'émission maximal	-0.68 dBi		
Gamme de fréquences FM	87.6 - 107.9 MHz		
Matériau	ABS		
Microphone intégré	Oui		
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces		
Plage de fréquences de transmission	2402 - 2480 MHz		
Profils Bluetooth® adapté	A2DP		
	AVRCP		
	HSP		
Puissance d'émission maximale	4 dBm		
Rapport signal / bruit (SNR)	45 dB		
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 KHz		
Support de commande vocale	Google Assistant		
	Siri		

Taille de l'écran	1.1 "
Technologie sans fil sountenu	Bluetooth®
Tension d'entrée	12 - 24 V DC
Tension de sortie	5 V DC
Type de source d'alimentation	Propulsé par la Voiture
Version Bluetooth®	5.0

Informations sur l'emballage				
Marque	Nedis			
Code de commande	CATR130BK			
EAN single product:	5412810330720			
EAN Inner carton:	5412810396351			
EAN Outer carton:	5412810383399			
Emballage	Giftbox with eurolock			
Contenu de l'emballage	Émetteur FM Bluetooth®			
	Guide de démarrage rapide			

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
6	220 mm	110 mm	390 mm	980 g
36	410 mm	370 mm	460 mm	6700 g





