# Fiche produit | Kit microphone sans

## 20 Canaux | 1 Microphone | Cardioïde | 70 Hz - 13 kHz | 1000 Ohm | -95 dB | Contrôle du Volume | Noir

Marque: Nedis | Référence article: MPWL200BK | Product EAN number: 5412810330829

### Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Bouton marche/arrêt intégré | **Oui** |
| Contrôle du Volume | **Oui** |
| Couleur | **Noir** |
| Fiche d'alimentation | **Euro / Type-C (CEE 7/16)** |
| Fréquence de fonctionnement | **640.5 - 659.5 MHz** |
| Hauteur du récepteur | **125 mm** |
| Impédance | **1000 Ohm** |
| Largeur du récepteur | **35 mm** |
| Matériau | **ABS** |
| | **Métal** |
| Motif polaire | **Cardioïde** |
| Nombre d'antennes | **1** |
| Nombre de canaux | **20 Canaux** |
| Nombre de microphones inclus | **1 Microphone** |
| Nombre de produits dans l'emballage | **1 pièces** |
| Piles requises (non incluses) | **4x AA/LR6** |
| Poids du récepteur | **20 g** |
| Portée du signal (ligne de visée) | **50 m** |
| Profondeur du récepteur | **23 mm** |
| Puissance d'émission maximale | **14 dBm** |
| Réponse en fréquence | **70 Hz - 13 kHz** |
| Sensibilité | **-95 dB** |
| Sortie de connexions | **1x 6.35 mm** |
| Tension d'entrée | **6 V DC** |
| Type de microphone | **Sans Fil** |
| Type de signal | **UHF** |
| Type de source d'alimentation | **Alimenté par pile** |

### Informations sur l'emballage

| | |
|---|---|
| Marque | **Nedis** |
| Code de commande | **MPWL200BK** |
| EAN single product: | **5412810330829** |
| EAN Inner carton: | |
| EAN Outer carton: | **5412810384143** |
| Emballage | **Giftbox** |
| Contenu de l'emballage | **Microphone sans fil** |
| | **Couvercle en mousse** |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 mm | 70 mm | 280 mm | 391 g |
| 20 | 355 mm | 255 mm | 570 mm | 8500 g |

5 412810 330829