

Radio DAB+ | Radio de Chantier | DAB+ / FM | 2.2 " | Écran noir blanc | Alimentation secteur / Alimenté par pile | Numérique | 15 W | Bluetooth® | Réveil | Minuterie de sommeil | IP65



Spécifications du produit RDDB3100GN:

Alimentation par batterie	C	Côté du câble d'alimentation A	C7	Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.50 m
Bandes radio prises en charge	DAB+	Couleur	Noir	Matériau	ABS
	FM		Vert	Mid-range size	2.4 "
Canaux de haut-parleur	1.0	Courant d'entrée	1.0 A	Minuterie de sommeil	Oui
Classement IP	IP65	écran	Écran noir blanc	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Conception radio	Radio de Chantier	Entrée de connexions	1x 3.5 mm	Piles requises (non incluses)	6x C/LR14
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	Prise d'alimentation CC	Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)	Plage de fréquences de transmission	2402 - 2480 MHz
Consommation d'énergie en fonctionnement	8 W	Gain d'antenne d'émission maximal	0 dBi	Poignée de transport	Oui
Consommation d'énergie en mode veille	0 W	Gamme de fréquences DAB +	174-240 MHz	Profils Bluetooth® adapté	A2DP AVRCP
Côté câble d'alimentation B	Prise d'alimentation CC	Gamme de fréquences FM	87.5 - 108 MHz	Protection contre les chocs	Oui
		Haut-parleur RMS	5 W	Puissance d'émission maximale	10 dBm
		Lecture multimédia	Onde sinusoïdale pure	Puissance de crête du haut-parleur	15 W
			Radio	Réveil	Oui

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	RDDB3100GN
EAN single Product	5412810406326
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810406364
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Radio de Chantier Adaptateur secteur

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	205 mm	325 mm	200 mm	2500 g
4	420 mm	360 mm	425 mm	10660 g

