

Radio d'urgence | Conception portable | DAB+ / FM | Alimenté par pile / Alimenté par port USB / Manivelle / Solar Powered | Réveil | Noir / Vert



Spécifications du produit RDDBCR2000GN:

Alimentation par batterie	Lithium-Ion intégré
Bandes radio prises en charge	DAB+ FM
Canaux de haut-parleur	1.0
Capacité de la batterie	2500 mAh
Chargement sans fil	Non
Chargement USB	Oui
Conception radio	Conception portable
Consommation d'énergie en fonctionnement	5 W
Consommation d'énergie en mode veille	0.1 W
Couleur	Noir Vert
Courant d'entrée	1.0 A

Durée de lecture maximale de batterie	15 heures
écran	LCD
Écran dimmable	Non
Entrée de connexions	USB-A Femelle USB-C™ Femelle
Gamme de fréquences DAB +	174 - 240 MHz
Gamme de fréquences FM	87.5 - 108 MHz
Haut-parleur RMS	1 W
Lecture multimédia	Radio
Matériau	Plastique
Mid-range size	0 "
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Piles requises (incluses)	Lithium-Ion intégré
Puissance de crête du haut-parleur	8 W

Réveil	Oui
Sortie casque	Non
Sortie sonore	Mono
Stations FM pré-réglées	40
Stations pré-réglées DAB +	40 pièces
Taille de l'écran	1.46 "
Télécommandé	Non
Temps de Charge	3.5 h
Tension d'entrée	5 V DC
Type d'accord	Numérique
Type d'affichage	Écran LCD
Type d'antenne	Antenne
Type de radio	DAB+ Radio
Type de source d'alimentation	Alimenté par pile Alimenté par port USB Manivelle

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	RDDBCR2000GN
EAN single Product	5412810444175
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810444267
Emballage	Box
Contenu de l'emballage	Radio à manivelle Guide de démarrage rapide

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	80 mm	95 mm	160 mm	385 g
12	255 mm	210 mm	330 mm	4860 g

