

# Fiche produit | Radio d'urgence

**Conception portable | DAB+ / FM | Alimenté par pile / Alimenté par port USB / Manivelle / Solar Powered | Réveil | Noir / Vert**

Marque: Nedis | Référence article: RDDBCR2000GN | Product EAN number: 5412810444175

## Spécifications du produit

Alimentation par batterie	<b>Lithium-Ion intégré</b>
Bandes radio prises en charge	<b>DAB+</b>
	<b>FM</b>
Canaux de haut-parleur	<b>1.0</b>
Capacité de la batterie	<b>2500 mAh</b>
Chargement sans fil	<b>Non</b>
Chargement USB	<b>Oui</b>
Conception radio	<b>Conception portable</b>
Consommation d'énergie en fonctionnement	<b>5 W</b>
Consommation d'énergie en mode veille	<b>0.1 W</b>
Couleur	<b>Noir</b>
	<b>Vert</b>
Courant d'entrée	<b>1.0 A</b>
Durée de lecture maximale de batterie	<b>15 heures</b>
écran	<b>LCD</b>
Écran dimmable	<b>Non</b>
Entrée de connexions	<b>USB-A Femelle</b>
	<b>USB-C™ Femelle</b>
Gamme de fréquences DAB +	<b>174 - 240 MHz</b>
Gamme de fréquences FM	<b>87.5 - 108 MHz</b>
Haut-parleur RMS	<b>1 W</b>
Lecture multimédia	<b>Radio</b>
Matériau	<b>Plastique</b>
Mid-range size	<b>0 "</b>
Nombre de produits dans l'emballage	<b>1 pièces</b>
Piles requises (incluses)	<b>Lithium-Ion intégré</b>
Puissance de crête du haut-parleur	<b>8 W</b>
Réveil	<b>Oui</b>

Sortie casque	<b>Non</b>
Sortie sonore	<b>Mono</b>
Stations FM pré-réglées	<b>40</b>
Stations pré-réglées DAB +	<b>40 pièces</b>
Taille de l'écran	<b>1.46 "</b>
Télécommandé	<b>Non</b>
Temps de Charge	<b>3.5 h</b>

## Informations sur l'emballage

Marque	<b>Nedis</b>
Code de commande	<b>RDDBCR2000GN</b>
EAN single product:	<b>5412810444175</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	<b>5412810444267</b>
Emballage	<b>Box</b>
Contenu de l'emballage	<b>Radio à manivelle</b>
	<b>Guide de démarrage rapide</b>

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	80 mm	95 mm	160 mm	385 g
12	255 mm	210 mm	330 mm	4860 g



5|412810|444175|

