

Set de Talkie-Walkie | 2 combinés | Jusqu'à 10 km | Canaux de fréquence: 8 | PTT / VOX | Jusqu'à 3 heures | Sortie casque | Noir



Spécifications du produit WLTK1050BK:

Alimentation par batterie	AAA	Courant d'entrée	0.3 A	Piles requises (incluses)	6x AAA/LR03
Autonomie maximale de la batterie	Jusqu'à 3 heures	Gain d'antenne d'émission maximal	0 dBi	Plage de fréquences de transmission	446.00625 - 446.09375 MHz
Base de charge incluse	Non	Housse de voyage incluse	Non	Plage de température de fonctionnement	-20 - 55 °C
Canaux de fréquence	8	Indicateur de niveau de batterie	Oui	PMR446 sans licence	Oui
Capacité de la batterie	800 mAh	Longueur du câble d'alimentation	0.50 m	Portée maximale (champ ouvert / pas d'obstacles)	Jusqu'à 10 km
Clips de ceinture inclus	Oui	Lumière LED	Oui	Portée maximale (usage normal / centre-ville ou zone résidentielle)	Jusqu'à 500-1000 m
Codes CTCSS (pour les conversations privées)	99	Matériau	ABS	Portée maximale (zones urbaines / campagne)	Jusqu'à 3 km
Codes de confidentialité (CTCSS + DCS)	99	Méthode de communication	PTT	Puissance d'émission maximale	26 dBm
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	USB-C™		VOX	Scan automatique de chaîne	Oui
Côté câble d'alimentation B	USB-C™	Mode d'économie automatique pour batterie	Oui	Serrure à clé	Oui
Côté du câble d'alimentation A	USB-A	Niveaux VOX	3	Sortie casque	Oui
Couleur	Noir	Nombre de combinés	2 combinés	Taille de l'écran	1.1 "
Couleur d'affichage	Vert	Nombre de produits dans l'emballage	2 pièces		
		Nombre de tonalités d'appel	10		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	WLTK1050BK
EAN single Product	5412810448838
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810466238
Emballage	Box
Contenu de l'emballage	2x Talkie-walkie
	2x clip de ceinture

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	65 mm	160 mm	105 mm	341 g
20	345 mm	235 mm	345 mm	7260 g

