

Fiche produit | Transmetteur FM audio

Appels Mains Libres | Appels mains libres | 2 " | Écran noir blanc | Bluetooth® | PD 20 W / QC 3.0 | Charge rapide | Amplification des basses | Google Assistant / Siri | Noir

Marque: Nedis | Référence article: CATR1024BK | Product EAN number: 5412810451807

Spécifications du produit

Amplification des basses	Oui
Appels mains libres	Oui
Bandes radio prises en charge	FM
Charge rapide	Oui
Chargement USB	PD 20 W QC 3.0
Codecs audio pris en charge	FLAC MP3 WAV
Conception de l'émetteur	Appels Mains Libres
Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil	1x USB-C™ USB-A
Couleur	Noir
Courant d'entrée	2 A
Courant de sortie	1.0 A 2.2 A 2.4 A
écran	Écran noir blanc
Entrée de connexions	USB-A Femelle USB-C™ Femelle
Fiche d'alimentation	Adaptateur Voiture
Gamme de fréquences FM	87.6 - 107.9 MHz
Matériau	ABS
Microphone intégré	Oui
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Plage de fréquences de transmission	2400 - 2483.5 MHz
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 KHz
Support de commande vocale	Google Assistant Siri
Taille de l'écran	2 "
Technologie sans fil soutenu	Bluetooth®

Tension d'entrée	12 - 24 V DC
Tension de sortie	12 V DC 3 V DC 5 V DC 9 V DC
Type de source d'alimentation	Propulsé par la Voiture

Informations sur l'emballage

Marque	Nedis
Code de commande	CATR1024BK
EAN single product:	5412810451807
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810451845
Emballage	Box
Contenu de l'emballage	Émetteur FM Bluetooth® Guide de démarrage rapide

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	60 mm	235 mm	80 mm	172 g
40	325 mm	255 mm	670 mm	7560 g

