

# Fiche produit | Transmetteur FM audio

**Fixe | Appels mains libres | 1 " | Écran ambre | Bluetooth® | PD 18 W / PD 24 W | Charge rapide | Amplification des basses | Google Assistant / Siri | Noir**

Marque: Nedis | Référence article: CATR3024BK | Product EAN number: 5412810451821

## Spécifications du produit

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Amplification des basses                             | Oui                |
| Appels mains libres                                  | Oui                |
| Bandes radio prises en charge                        | FM                 |
| Charge rapide                                        | Oui                |
| Chargement USB                                       | PD 18 W            |
|                                                      | PD 24 W            |
| Codecs audio pris en charge                          | FLAC               |
|                                                      | MP3                |
|                                                      | WAV                |
| Conception de l'émetteur                             | Fixe               |
| Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil | 1x USB-C™          |
|                                                      | USB A              |
| Couleur                                              | Noir               |
| Courant d'entrée                                     | 2 A                |
| Courant de sortie                                    | 1.0 A              |
| écran                                                | Écran ambre        |
| Entrée de connexions                                 | USB-A Femelle      |
|                                                      | USB-C™ Femelle     |
| Fiche d'alimentation                                 | Adaptateur Voiture |
| Gamme de fréquences FM                               | 87.6 - 107.9 MHz   |
| Matériau                                             | ABS                |
|                                                      | Métal              |
| Microphone intégré                                   | Oui                |
| Nombre de produits dans l'emballage                  | 1 pièces           |
| Plage de fréquences de transmission                  | 2412 - 2472 MHz    |
| Profils Bluetooth® adapté                            | A2DP               |
|                                                      | AVRCP              |
|                                                      | HFP                |
| Réponse en fréquence                                 | 20 Hz - 20 KHz     |
| Support de commande vocale                           | Google Assistant   |
|                                                      | Siri               |
| Taille de l'écran                                    | 1 "                |

Technologie sans fil soutenu

Bluetooth®

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Télécommandé      | Non          |
| Tension d'entrée  | 12 - 24 V DC |
| Tension de sortie | 12 V DC      |
|                   | 3 V DC       |
|                   | 5 V DC       |
|                   | 9 V DC       |

## Informations sur l'emballage

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Marque                 | Nedis                     |
| Code de commande       | CATR3024BK                |
| EAN single product:    | 5412810451821             |
| EAN Inner carton:      |                           |
| EAN Outer carton:      | 5412810451838             |
| Emballage              | Box                       |
| Contenu de l'emballage | Émetteur FM Bluetooth®    |
|                        | Guide de démarrage rapide |

| Quantité | L x    | L x    | H (mm) | Poids  |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1        | 50 mm  | 145 mm | 80 mm  | 100 g  |
| 40       | 310 mm | 190 mm | 515 mm | 4360 g |

