

## Fiche produit | Portée radio

Marque: Alecto | Référence article: FR3000E | Product EAN number: 8712412593538

### Spécifications du produit

Adaptateur secteur ou câble d'alimentation type 1	<b>Adaptateur secteur enfichable, câble basse tension fixé à l'adaptateur (par ex. téléphone DECT)</b>
Adaptateur secteur ou câble d'alimentation utilisation pour 1	<b>Produit principal</b>
Alerte par vibration	<b>Oui</b>
Alimentation par batterie	<b>NiMH AA</b>
Anti-choc	<b>Oui</b>
Autonomie de la batterie 1 en utilisation standard	<b>1800 min</b>
Autonomie de la batterie 1 en veille	<b>110 heures</b>
Avertissement de limite de portée	<b>Oui</b>
Base de charge incluse	<b>Oui</b>
Batterie 1 Hazmat	<b>Non</b>
Batterie 1 incluse	<b>Oui</b>
Batterie 1 rechargeable	<b>Oui</b>
Batterie 1 remplaçable / intégrée	<b>Remplaçable</b>
Batterie 1 utilisation pour (fonction principale du produit)	<b>Produit principal</b>
Batterie 2 Hazmat	<b>Oui</b>
Batterie 2 incluse	<b>Oui</b>
Batterie 2 rechargeable	<b>Oui</b>
Batterie 2 remplaçable / intégrée	<b>Remplaçable</b>
Batterie 2 utilisation pour	<b>Produit principal</b>
Bipeur roger	<b>Oui</b>
Bouton marche/arrêt intégré	<b>Oui</b>
Capacité de la batterie 1	<b>600 mAh</b>
Capacité de la batterie 2	<b>600 mAh</b>

Champ ouvert jusqu'à	<b>10000 m</b>
Classement IP	<b>IPX7</b>
Clé SOS	<b>Oui</b>
Clips de ceinture inclus	<b>Oui</b>
Codes CTCSS (pour les conversations privées)	<b>38</b>
Composition chimique batterie 1	<b>NiMH</b>

### Informations sur l'emballage

Marque	<b>Alecto</b>
Code de commande	<b>FR3000E</b>
EAN single product:	<b>8712412593538</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	<b>8712412593545</b>
Emballage	<b>Giftbox</b>
Contenu de l'emballage	<b>Set of Two Walkie Talkies</b>
	<b>Charging Station</b>

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	260 mm	270 mm	60 mm	829 g
4	265 mm	275 mm	280 mm	6950 g



8 712412 593538

