

### Radio FM portable Lecteur CD et USB Rose



### Spécifications du produit SCD38USBPINK:

Accessoires inclus	Power Cable	Chargement USB	Non
Affichage à l'écran (OSD)	Anglais	Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	DC
Audio haute résolution	Non	Consommation d'énergie en fonctionnement	11.5 W
Bandes radio prises en charge	FM	Consommation d'énergie en mode veille	0.41 W
Batterie 1 Hazmat	Non	Couleur	Blanc Rose
Batterie 1 incluse	Non	DAB	Non
Batterie 1 rechargeable	Non	DAB+	Non
Batterie 1 remplaçable / intégrée	Remplaçable	Design de radio	Normal
Batterie 1 utilisation pour (fonction principale du produit)	Produit principal	Double alarme	Non
Batterie 2 Hazmat	Non	écran	LCD
Batterie 2 incluse	Non	Ecran / Affichage	Oui
Batterie 2 rechargeable	Non	Ecran rétroéclairé	Non applicable
Batterie 2 utilisation pour	Non applicable	Ecran tactile	Non
Batterie de secours	Non	Écran tamisable	Non
Canaux de haut-parleur	Stéréo		
Certifié Qi	Non		

Entrée connexions audio / vidéo / données	AUX IN 3.5mm USB IN 1x
Entrée de connexions	1x 3.5 mm USB-A Femelle
Étiquettes électroniques de sécurité antivol requises	Non
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)
FM	Oui
Fonction chargeur de batterie	Non
Fonction de compte à rebours	Non
Formats audio pris en charge	MP3
Formats de CD pris en charge	CD CD-R CD-RW
Gamme de fréquences FM	87.5 - 108 MHz

### Informations sur l'emballage:

Marque	Lenco
Code de commande	SCD-38 USBPINK
EAN single Product	8711902025696
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	8711902813156
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Radio portable Lecteur CD Cordon d'alimentation

### Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	150 mm	250 mm	280 mm	1640 g
4	300 mm	520 mm	305 mm	6960 g

