

**Radio FM | Conception portable | FM | Alimentation secteur / Alimenté par pile | Numérique | 3.6 W | Taille de l'écran: 2.0 " | Écran noir blanc | Sortie casque | Blanc / Noir**



**Spécifications du produit RDFM2100WT:**

Bandes radio prises en charge	<b>FM</b>	écran	<b>Écran noir blanc</b>	Puissance de crête du haut-parleur	<b>3.6 W</b>
Canaux de haut-parleur	<b>Mono</b>	Entrée de connexions	<b>1x USB</b>	Sortie casque	<b>Oui</b>
Capacité de la batterie	<b>400 mAh</b>		<b>microSD</b>	Sortie de connexions	<b>1x 3.5 mm</b>
Chargement USB	<b>Oui</b>	Fiche d'alimentation	<b>USB</b>	Stations FM prééglées	<b>50</b>
Conception radio	<b>Conception portable</b>	Gamme de fréquences FM	<b>87.5 - 108 MHz</b>	Taille de l'écran	<b>2.0 "</b>
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	<b>DC 12 x 4.5 mm</b>	Haut-parleur RMS	<b>1.2 W</b>	Temps de Charge	<b>3 h</b>
Côté câble d'alimentation B	<b>Prise d'alimentation CC</b>	Lecture multimédia	<b>Micro SD</b>	Tension d'entrée	<b>5 V DC</b>
Côté du câble d'alimentation A	<b>USB</b>		<b>Onde sinusoïdale pure</b>	Type d'accord	<b>Numérique</b>
Couleur	<b>Blanc</b>		<b>Radio</b>	Type d'antenne	<b>Externe</b>
	<b>Noir</b>	Longueur du câble d'alimentation	<b>USB</b>	Type de radio	<b>FM Radio</b>
Courant d'entrée	<b>1.0 A</b>	Matériau	<b>1.00 m</b>	Type de source d'alimentation	<b>Alimentation secteur</b>
Durée de lecture maximale de batterie	<b>3 heures</b>	Piles requises (incluses)	<b>ABS</b>		<b>Alimenté par pile</b>
			<b>Lithium-Ion intégré</b>		

**Informations sur l'emballage:**

Marque	<b>Nedis</b>
Code de commande	<b>RDFM2100WT</b>
EAN single Product	<b>5412810272457</b>
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballage	<b>Giftbox</b>
Contenu de l'emballage	<b>Radio FM</b>
	<b>Batterie rechargeable</b>

**Lire la suite en ligne**

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	135 mm	96 mm	40 mm	261 g
12	255 mm	200 mm	145 mm	3241 g
48	300 mm	410 mm	270 mm	13340 g

