

**Radio FM | Conception portable | FM | Alimentation secteur / Alimenté par pile | Analogique | 2.4 W | Écran noir blanc | Sortie casque | Poignee de transport | Blanc / Noir**



**Spécifications du produit RDFM1300WT:**

Bandes radio prises en charge	<b>FM</b>
Canaux de haut-parleur	<b>1.0</b>
Conception radio	<b>Conception portable</b>
Consommation d'énergie en fonctionnement	<b>3.5 W</b>
Consommation d'énergie en mode veille	<b>0.4 W</b>
Côté câble d'alimentation B	<b>C7</b>
Côté du câble d'alimentation A	<b>Euro / Type C (CEE 7/16)</b>
Couleur	<b>Blanc</b>
	<b>Noir</b>
Courant d'entrée	<b>1.0 A</b>
Durée de lecture maximale de batterie	<b>10 heures</b>
écran	<b>Écran noir blanc</b>

Fiche d'alimentation	<b>Euro / Type C (CEE 7/16)</b>
Gamme de fréquences FM	<b>87.5 - 108 MHz</b>
Haut-parleur RMS	<b>0.8 W</b>
Lecture multimédia	<b>Radio</b>
Longueur du câble d'alimentation	<b>1.50 m</b>
Matériau	<b>ABS</b>
Mid-range size	<b>3 "</b>
Nombre de produits dans l'emballage	<b>1 pièces</b>
Piles requises (non incluses)	<b>3x C/LR14</b>
Poignee de transport	<b>Oui</b>
Puissance de crête du haut-parleur	<b>2.4 W</b>
Sortie casque	<b>Oui</b>
Sortie de connexions	<b>1x 3.5 mm</b>
Sortie sonore	<b>Mono</b>

Tension d'entrée	<b>100 - 230 V AC 50 Hz</b>
Type d'accord	<b>Analogique</b>
Type d'antenne	<b>Externe</b>
Type de radio	<b>FM Radio</b>
Type de source d'alimentation	<b>Alimentation secteur</b>
	<b>Alimenté par pile</b>

**Informations sur l'emballage:**

Marque	<b>Nedis</b>
Code de commande	<b>RDFM1300WT</b>
EAN single Product	<b>5412810272570</b>
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	<b>5412810384297</b>
Emballage	<b>Giftbox</b>
Contenu de l'emballage	<b>Radio FM/AM</b>
	<b>Câble d'alimentation électrique</b>

**Lire la suite en ligne**

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	80 mm	175 mm	220 mm	741 g
12	240 mm	370 mm	480 mm	9300 g

