

Fiche produit | Chargeur de batterie

2.3 / 6.9 / 13.8 V DC | 0.6 A | charge de maintien | Euro / Type C (CEE 7/16) | Pincas batterie | Alimentation par batterie: AGM / Gel / Lead Acid / SLA / VRLA | Noir

Marque: Nedis | Référence article: BACCH02 | Product EAN number: 5412810284245

Spécifications du produit

Alimentation par batterie	AGM
	Gel
	Lead Acid
	SLA
	VRLA
charge de maintien	Oui
Consommation électrique maximale	8.30 W
Côté câble d'alimentation B	Pincas batterie
Couleur	Noir
Courant d'entrée	0.45 A
Courant de sortie	0.6 A
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)
Fonctions de sécurité	Protection complète de la batterie
	Protection contre l'inversion de polarité de la batterie
	Protection de court circuit
Indication de l'état du chargement	LED
Longueur du câble d'alimentation	1.80 m
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.80 m
Matériau	ABS
Nombre de batteries prises en charge	1
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Puissance de sortie	8.3 W
Technologie	AGM
	Gel
	Lead Acid

Technologie	SLA
	VRLA
Tension d'entrée	230 V AC 50 Hz
Tension de sortie	13.8 V DC
	2.3 V DC
	6.9 V DC
Type de chargeur	Universel

Informations sur l'emballage

Marque	Nedis
Code de commande	BACCH02
EAN single product:	5412810284245
EAN Inner carton:	5412810393541
EAN Outer carton:	5412810372539
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Battery charger

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	75 mm	160 mm	140 mm	793 g
10	295 mm	170 mm	380 mm	8260 g
20	310 mm	360 mm	400 mm	17000 g

