

## Fiche produit | Lecteur CD Boombax

## Alimentation secteur / Alimenté par pile | Stereo | 9 W | Bluetooth® | FM | Lecture USB | Poignee de transport | Noir

Marque: Nedis | Référence article: SPBB100BK | Product EAN number: 5412810292929

Spécifications du produit			
Bandes radio prises en charge	FM		
Canaux de haut-parleur	2.0		
Chargement USB	Oui		
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	DC 5.5 x 2.1 mm		
Consommation d'énergie en fonctionnement	6 W		
Consommation d'énergie en mode veille	0.2 W		
Couleur	Noir		
Courant d'entrée	1.3 A		
Durée de lecture maximale de batterie	4 heures		
écran	Écran ambre		
Entrée de connexions	1x 3.5 mm		
	1x USB		
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)		
Gain d'antenne d'émission maximal	3.3 dBi		
Gamme de fréquences FM	87.5 - 108 MHz		
Haut-parleur RMS	3 W		
Lecteur CD	Oui		
Lecture multimédia	CD		
	Onde sinusoïdale pure		
	Radio		
	USB		
Lecture USB	Oui		
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.80 m		
Matériau	ABS		
	Métal		
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces		
Piles requises (non incluses)	4x C/LR14		

Plage de fréquences de transmission	2402 - 2480 MHz
Poignee de transport	Oui
Profils Bluetooth® adapté	A2DP
	AVDTP
	AVRCP
	HFP

Informations sur l'emballage				
Marque	Nedis			
Code de commande	SPBB100BK			
EAN single product:	5412810292929			
EAN Inner carton:				
EAN Outer carton:	5412810384846			
Emballage	Giftbox			
Contenu de l'emballage	Radiocassette			
	Adaptateur secteur			

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
4	480 mm	345 mm	260 mm	6080 g





