

Fiche produit | Amplificateur CA

Sortie RMS: 2x 100 W @ 8 Ohm / 2x 150 W @ 4 Ohm | 2 Canaux | 2U | Montage en rack 19 " | Métal | Noir

Marque: Nedis | Référence article: AAMP16120BK | Product EAN number: 5412810305957

Spécifications du produit

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Boutons de contrôle du volume | Oui |
| Connecteurs verrouillables | Oui |
| Côté câble d'alimentation B | C13 |
| Côté du câble d'alimentation A | Euro / Type C (CEE 7/16) |
| Couleur | Noir |
| Courant d'entrée | 1.8 A |
| Entrée de connexions | 1x RCA |
| | 2x 3.5 mm |
| Fiche d'alimentation | Euro / Type C (CEE 7/17) |
| Hauteur du rack | 2U |
| Longueur du câble d'alimentation | 1.50 m |
| Matériau | Métal |
| Montage en rack 19 " | Oui |
| Nombre de canaux | 2 Canaux |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces |
| Protection thermique | Oui |
| Sortie de connexions | 2x Speakon |
| | 2x XLR |
| Sortie RMS | 2x 100 W @ 8 Ohm |
| | 2x 150 W @ 4 Ohm |
| Tension d'entrée | 220 - 230 V AC 50 Hz |
| Type de source d'alimentation | Alimentation secteur |
| Ventilateur intégré | Oui |

Informations sur l'emballage

| | |
|------------------------|----------------------|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | AAMP16120BK |
| EAN single product: | 5412810305957 |
| EAN Inner carton: | |
| EAN Outer carton: | 5412810382941 |
| Emballage | Giftbox |
| Contenu de l'emballage | Amplificateur |
| | Câble d'Alimentation |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 315 mm | 150 mm | 515 mm | 7180 g |
| 2 | 335 mm | 320 mm | 535 mm | 15080 g |

