

Simple | Connexion de sortie: 1x connecteur F | Plage de bruit: 0.90 dB | Gain de conversion: 53 - 65 dB | Blanc

Marque: Nedis | Référence article: SLNB10SWT | Product EAN number: 5412810320806

Spécifications du produit

Commutation à haute bande	22 kHz
Commutation faible bande	0 kHz
Connexion de sortie	1x connecteur F
Consommation de Courant	0.08 A
Couleur	Blanc
Fréquence d'entrée Plage bande basse	10.7 - 11.7 GHz
Fréquence d'entrée Plage bande haute	11.7 - 12.75 GHz
Fréquence de sortie Plage bande haute	1.100 - 2.150 GHz
Gain de conversion	53 - 65 dB
Gain de planéité de bande passante 26 MHz	± 0,5 dB
Matériau	ABS
	Métal
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Oscillateur local Fréquence bruit de phase	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)
Plage de bruit	0.90 dB
Plage de température de fonctionnement	-40 - 70 °C
Polarisation croisée	18 dB
Polarité Tension de commutation horizontale	DC 16.0 - 20.0 V
Polarité Tension de commutation verticale	DC 11.0 - 14.0 V
Rejet d'image (Min.)	40 dB
Sortie parasite	-60 dB
Type d'accessoire satellite	LNB
Type de convertisseur de modules à faible bruit	Simple

Informations sur l'emballage

Marque	Nedis
Code de commande	SLNB10SWT
EAN single product:	5412810320806
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384839
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Tête

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	65 mm	105 mm	65 mm	104 g
135	340 mm	335 mm	575 mm	14820 g

