Radio FM | Radio de Chantier | FM | Alimentation secteur / Alimenté par pile | Numérique | 15 W | Taille de l'écran: 2.2 " | Écran bleu blanc | IPX5 | Poignee de transport | Jaune / Noir

5 412810 326266

Spécifications du produit RDFM3100YW:

Bandes radio prises en charge	**FM**
Canaux de haut-parleur	**1.0**
Classement IP	**IPX5**
Conception radio	**Radio de Chantier**
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	**Prise d'alimentation CC**
Consommation d'énergie en fonctionnement	**8 W**
Consommation d'énergie en mode veille	**0 W**
Côté câble d'alimentation B	**Prise d'alimentation CC**
Côté du câble d'alimentation A	**C7**
Couleur	**Jaune**

	Noir
Courant d'entrée	**1.0 A**
Durée de lecture maximale de batterie	**22 heures**
écran	**Écran bleu blanc**
Entrée de connexions	**1x 3.5 mm**
Fiche d'alimentation	**Euro / Type C (CEE 7/16)**
Gain d'antenne d'émission maximal	**0 dBi**
Gamme de fréquences FM	**87.5 - 108 MHz**
Haut-parleur RMS	**5 W**
Lecture multimédia	**Onde sinusoïdale pure**
	Radio

Longueur du câble de l'adaptateur secteur	**1.50 m**
Matériau	**ABS**
	Caoutchouc
Mid-range size	**2.4 "**
Nombre de produits dans l'emballage	**1 pièces**
Piles requises (non incluses)	**6x C/LR14**
Plage de fréquences de transmission	**2402 - 2480 MHz**
Poignee de transport	**Oui**
Profils Bluetooth® adapté	**A2DP**
	AVRCP
Protection contre les chocs	**Oui**
Puissance d'émission maximale	**-6 dBm**
Puissance de crête du haut-parleur	**15 W**
Sortie sonore	**Mono**
Stations FM préréglées	**20**

Informations sur l'emballage:

Marque	**Nedis**
Code de commande	**RDFM3100YW**
EAN single Product	**5412810326266**
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	**5412810384358**
Emballage	**Giftbox**
Contenu de l'emballage	**Radio de chantier**
	Câble d'alimentation électrique

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	200 mm	330 mm	205 mm	2500 g
4	420 mm	355 mm	430 mm	10620 g