

Cuisine Radio | Cabinet Design | FM | Alimentation secteur | Numérique | 1.5 W | 2 " | Écran bleu noir | Réveil | Argent / Blanc



Spécifications du produit RDFM4000WT:

Bandes radio prises en charge	FM
Canaux de haut-parleur	2.0
Classement IP	IP20
Conception radio	Cabinet Design
Consommation d'énergie en fonctionnement	4 W
Consommation d'énergie en mode veille	0.47 W
Côté du câble d'alimentation A	Euro / Type C (CEE 7/16)
Couleur	Argent
	Blanc
écran	Écran bleu noir
Écran dimmable	Oui
Entrée de connexions	1x 3.5 mm
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)

Gamme de fréquences FM	87.5 - 108 MHz
Haut-parleur RMS	0.5 W
Lecture multimédia	Onde sinusoïdale pure
	Radio
Longueur du câble d'alimentation	1.40 m
Matériau	ABS
Mid-range size	2 "
Minuteur	Oui
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Piles requises (non incluses)	2x AA/LR6
Puissance de crête du haut-parleur	1.5 W
Réveil	Oui
Sauvergarde de batterie	Oui

Sortie casque	Oui
Sortie sonore	Stereo
Stations FM pré-réglées	30
Taille de l'écran	2 "
Tension d'entrée	100 - 230 V AC 50 Hz
Type d'accord	Numérique
Type d'antenne	Externe
Type de radio	Radio de cuisine
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	RDFM4000WT
EAN single Product	5412810326532
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384365
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Radio
	4 vis

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	65 mm	150 mm	265 mm	662 g
20	325 mm	325 mm	540 mm	13760 g

