Cuisine Radio | Cabinet Design | FM | Alimentation secteur | Numérique | 1.5 W | 2 " | Écran bleu noir | Réveil | Argent / Blanc

5 412810 326532

Spécifications du produit RDFM4000WT:

Bandes radio prises en charge	**FM**
Canaux de haut-parleur	**2.0**
Classement IP	**IP20**
Conception radio	**Cabinet Design**
Consommation d'énergie en fonctionnement	**4 W**
Consommation d'énergie en mode veille	**0.47 W**
Côté du câble d'alimentation A	**Euro / Type C (CEE 7/16)**
Couleur	**Argent**
	Blanc
écran	**Écran bleu noir**
Écran dimmable	**Oui**
Entrée de connexions	**1x 3.5 mm**
Fiche d'alimentation	**Euro / Type C (CEE 7/16)**

Gamme de fréquences FM	**87.5 - 108 MHz**
Haut-parleur RMS	**0.5 W**
Lecture multimédia	**Onde sinusoïdale pure**
	Radio
Longueur du câble d'alimentation	**1.40 m**
Matériau	**ABS**
Mid-range size	**2 "**
Minuteur	**Oui**
Nombre de produits dans l'emballage	**1 pièces**
Piles requises (non incluses)	**2x AA/LR6**
Puissance de crête du haut-parleur	**1.5 W**
Réveil	**Oui**
Sauvergarde de batterie	**Oui**

Sortie casque	**Oui**
Sortie sonore	**Stereo**
Stations FM préréglées	**30**
Taille de l'écran	**2 "**
Tension d'entrée	**100 - 230 V AC 50 Hz**
Type d'accord	**Numérique**
Type d'antenne	**Externe**
Type de radio	**Radio de cuisine**
Type de source d'alimentation	**Alimentation secteur**

Informations sur l'emballage:

Marque	**Nedis**
Code de commande	**RDFM4000WT**
EAN single Product	**5412810326532**
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	**5412810384365**
Emballage	**Giftbox**
Contenu de l'emballage	**Radio**
	4 vis

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
20	320 mm	320 mm	530 mm	13266 g