

**Cabinet Design | FM | Alimentation secteur | Numérique | 1.5 W | 2 " | Écran bleu noir | Réveil | Argent / Blanc**

Marque: Nedis | Référence article: RDFM4000WT | Product EAN number: 5412810326532

**Spécifications du produit**

Bandes radio prises en charge	<b>FM</b>
Canaux de haut-parleur	<b>2.0</b>
Classement IP	<b>IP20</b>
Conception radio	<b>Cabinet Design</b>
Consommation d'énergie en fonctionnement	<b>4 W</b>
Consommation d'énergie en mode veille	<b>0.47 W</b>
Côté du câble d'alimentation A	<b>Euro / Type C (CEE 7/16)</b>
Couleur	<b>Argent</b> <b>Blanc</b>
écran	<b>Écran bleu noir</b>
Écran dimmable	<b>Oui</b>
Entrée de connexions	<b>1x 3.5 mm</b>
Fiche d'alimentation	<b>Euro / Type C (CEE 7/16)</b>
Gamme de fréquences FM	<b>87.5 - 108 MHz</b>
Haut-parleur RMS	<b>0.5 W</b>
Lecture multimédia	<b>Onde sinusoïdale pure</b>
	<b>Radio</b>
Longueur du câble d'alimentation	<b>1.40 m</b>
Matériau	<b>ABS</b>
Mid-range size	<b>2 "</b>
Minuteur	<b>Oui</b>
Nombre de produits dans l'emballage	<b>1 pièces</b>
Piles requises (non incluses)	<b>2x AA/LR6</b>
Puissance de crête du haut-parleur	<b>1.5 W</b>
Réveil	<b>Oui</b>
Sauvergarde de batterie	<b>Oui</b>
Sortie casque	<b>Oui</b>
Sortie sonore	<b>Stereo</b>
Stations FM pré-réglées	<b>30</b>

Taille de l'écran	<b>2 "</b>
Tension d'entrée	<b>100 - 230 V AC 50 Hz</b>
Type d'accord	<b>Numérique</b>
Type d'antenne	<b>Externe</b>
Type de radio	<b>Radio de cuisine</b>

**Informations sur l'emballage**

Marque	<b>Nedis</b>
Code de commande	<b>RDFM4000WT</b>
EAN single product:	<b>5412810326532</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	<b>5412810384365</b>
Emballage	<b>Giftbox</b>
Contenu de l'emballage	<b>Radio</b>
	<b>4 vis</b>

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
20	320 mm	320 mm	530 mm	13266 g

