

Radio FM | Conception portable | AM / FM | Alimentation secteur / Alimenté par pile | Analogique | 1.8 W | Écran noir blanc | Sortie casque | Poignée de transport | Gris / Noir



Spécifications du produit RDFM1340GY:

Bandes radio prises en charge	AM FM	écran	Écran noir blanc	Sortie de connexions	1x 3.5 mm
Canaux de haut-parleur	1.0	Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)	Sortie sonore	Mono
Conception radio	Conception portable	Gamme de fréquences AM	530-1600 kHz	Tension d'entrée	100 - 230 V AC 50 Hz
Consommation d'énergie en fonctionnement	3.50 W	Gamme de fréquences FM	87.5 - 108 MHz	Type d'accord	Analogique
Consommation d'énergie en mode veille	0.40 W	Haut-parleur RMS	0.6 W	Type d'antenne	Externe
Côté câble d'alimentation B	C7	Lecture multimédia	Radio	Type de radio	FM Radio
Côté du câble d'alimentation A	Euro / Type C (CEE 7/16)	Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.50 m	Type de source d'alimentation	Alimentation secteur Alimenté par pile
Couleur	Gris Noir	Matériau	ABS		
Courant d'entrée	1.0 A	Mid-range size	3 "		
Durée de lecture maximale de batterie	10 heures	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces		
		Piles requises (non incluses)	3x C/LR14		
		Poignée de transport	Oui		
		Puissance de crête du haut-parleur	1.8 W		
		Sortie casque	Oui		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	RDFM1340GY
EAN single Product	5412810329564
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384327
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Radio FM/AM Câble d'alimentation UE

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	80 mm	180 mm	220 mm	703 g
12	230 mm	365 mm	480 mm	8900 g

