Fiche produit | Radio FM

Conception portable | AM / FM | Alimentation secteur / Alimenté par pile | Analogique | 1.8 W | Écran noir blanc | Sortie casque | Poignee de transport | Gris / Noir

Marque: Nedis | Référence article: RDFM1340GY | Product EAN number: 5412810329564

Spécifications du produit

Bandes radio prises en charge	**AM**
	FM
Canaux de haut-parleur	**1.0**
Conception radio	**Conception portable**
Consommation d'énergie en fonctionnement	**3.50 W**
Consommation d'énergie en mode veille	**0.40 W**
Côté câble d'alimentation B	**C7**
Côté du câble d'alimentation A	**Euro / Type C (CEE 7/16)**
Couleur	**Gris**
	Noir
Courant d'entrée	**1.0 A**
Durée de lecture maximale de batterie	**10 heures**
écran	**Écran noir blanc**
Fiche d'alimentation	**Euro / Type C (CEE 7/16)**
Gamme de fréquences AM	**530-1600 kHz**
Gamme de fréquences FM	**87.5 - 108 MHz**
Haut-parleur RMS	**0.6 W**
Lecture multimédia	**Radio**
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	**1.50 m**
Matériau	**ABS**
Mid-range size	**3 "**
Nombre de produits dans l'emballage	**1 pièces**
Piles requises (non incluses)	**3x C/LR14**
Poignee de transport	**Oui**
Puissance de crête du haut-parleur	**1.8 W**
Sortie casque	**Oui**
Sortie de connexions	**1x 3.5 mm**
Sortie sonore	**Mono**
Tension d'entrée	**100 - 230 V AC 50 Hz**
Type d'accord	**Analogique**
Type d'antenne	**Externe**
Type de radio	**FM Radio**

Informations sur l'emballage

Marque	**Nedis**
Code de commande	**RDFM1340GY**
EAN single product:	**5412810329564**
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	**5412810384327**
Emballage	**Giftbox**
Contenu de l'emballage	**Radio FM/AM**
	Câble d'alimentation UE

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	80 mm	180 mm	220 mm	703 g
12	230 mm	365 mm	480 mm	8900 g

5 412810 329564