Chargeur mural | 18 W | Fonction de charge rapide | 1.5 / 2.0 / 3.0 A | Nombre de sorties: 1 | USB-A | Aucun Câble inclus | Sélection Automatique de la Tension | Noir

5 412810 330072

Spécifications du produit WCQC302ABK:

Câble inclus	**Non**
Compatible avec l'appareil	**Smartphone et tablette**
Couleur	**Noir**
Courant d'entrée	**0.5 A**
Courant de sortie	**1.5 A**
	2.0 A
	3.0 A
Courant de sortie maximum par port	**3.0 A**
Fiche d'alimentation	**Euro / Type C (CEE 7/16)**
Fonction de charge rapide	**Oui**
Indicateur LED en cours d'utilisation	**Non**
Matériau	**Plastique**
Nombre de produits dans l'emballage	**1 pièces**

Nombre de sorties	**1**
Puissance de Sortie Maximale	**18 W**
Sélection de la tension de sortie	**Sélection Automatique de la Tension**
Tension d'entrée	**100 - 240 V AC 50/60 Hz**
Tension de sortie	**12 V DC**
	3.6 V DC
	6 V DC
	9 V DC
Type de câble	**Aucun Câble inclus**
Type de port	**USB-A**
Type de source d'alimentation	**Alimentation secteur**

Informations sur l'emballage:

Marque	**Nedis**
Code de commande	**WCQC302ABK**
EAN single Product	**5412810330072**
EAN Inner Carton	**5412810395828**
EAN Outer Carton	**5412810381715**
Emballage	**Giftbox with eurolock**
Contenu de l'emballage	**Chargeur mural**
	Guide de démarrage rapide

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	35 mm	145 mm	60 mm	77 g
10	65 mm	160 mm	340 mm	815 g
40	270 mm	185 mm	360 mm	3600 g