Chargeur mural | 32 W | Fonction de charge rapide | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 A | Nombre de sorties: 1 | USB-C™ | Sélection Automatique de la Tension

5 412810 330102

Spécifications du produit WCQC402ABK:

Appareils chargés simultanément	**1 pièces**
Câble inclus	**Non**
Compatible avec l'appareil	**Smartphone et tablette**
Couleur	**Noir**
Courant d'entrée	**0.8 A**
Courant de sortie	**1.5 A**
	2.0 A
	2.5 A
	3.0 A
Courant de sortie maximum par port	**3.0 A**
Fiche d'alimentation	**Euro / Type C (CEE 7/16)**
Fonction de charge rapide	**Oui**
Indicateur LED en cours d'utilisation	**Non**

Matériau	**Polycarbonate**
Nombre de produits dans l'emballage	**1 pièces**
Nombre de sorties	**1**
Puissance de Sortie Maximale	**32 W**
Sélection de la tension de sortie	**Sélection Automatique de la Tension**
technologie supportée	**PD3.0 27W**
	PD3.0 30W
	QC4.0 32W
Tension d'entrée	**100 - 240 V AC 50/60 Hz**
Tension de sortie	**11 V DC**
	12 V DC
	15 V DC
	20 V DC
	3.3 V DC

	5 V DC
	9 V DC
Type de port	**USB-C™**
Type de source d'alimentation	**Alimentation secteur**

Informations sur l'emballage:

Marque	**Nedis**
Code de commande	**WCQC402ABK**
EAN single Product	**5412810330102**
EAN Inner Carton	**5412810395842**
EAN Outer Carton	**5412810381739**
Emballage	**Giftbox with eurolock**
Contenu de l'emballage	**Chargeur mural**
	Guide de démarrage rapide

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	45 mm	145 mm	60 mm	96 g
10	130 mm	160 mm	215 mm	1036 g
40	240 mm	340 mm	270 mm	4620 g