Détecteur de Fumée SmartLife | Zigbee 3.0 | Alimenté par pile | Cycle de vie du capteur: 10 An(s) | EN 14604 | Durée de vie max. d'une pile: 60 Mois | 85 dB | Blanc | 1 pièces

5 412810 401635

Spécifications du produit ZBDS10WT:

Alimentation par batterie	**CR123A**
Application disponible pour	**Android™**
	IOS
Avec bouton de test	**Oui**
Avec bouton pause	**Oui**
Compatible avec	**Nedis® SmartLife**
Comprend le matériel de montage	**Oui**
Conformité EN	**EN 14604**
Contrôle via l'application mobile	**Oui**
Couleur	**Blanc**
Courant d'entrée	**0.01 A**
Cycle de vie du capteur	**10 An(s)**
Durée de vie en années	**10 An(s)**
Durée de vie max. d'une pile	**60 Mois**
Gain d'antenne d'émission maximal	**0 dBi**

Matériau	**Plastique**
Nombre de produits dans l'emballage	**1 pièces**
Piles requises (incluses)	**1x CR123A**
Plage de fréquences de transmission	**2405 - 2480 MHz**
Plage de température de fonctionnement	**-10 - 50 °C**
Puissance d'émission maximale	**13 dBm**
Son	**85 dB**
Technologie sans fil sountenu	**Zigbee 3.0**
Tension d'entrée	**3 V DC**
Type de source d'alimentation	**Alimenté par pile**

Informations sur l'emballage:

Marque	**Nedis**
Code de commande	**ZBDS10WT**
EAN single Product	**5412810401635**
EAN Inner Carton	**5412810403905**
EAN Outer Carton	**5412810403912**
Emballage	**Giftbox with eurolock**
Contenu de l'emballage	**Détecteur de fumée**
	Matériel d'installation

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	70 mm	160 mm	70 mm	139 g
5	90 mm	155 mm	360 mm	795 g
50	380 mm	330 mm	455 mm	8660 g