



Radio DAB+ | Radio de Chantier | DAB+ / FM | 2.2 " | Écran noir blanc | Alimentation secteur / Alimenté par pile | Numérique | 15 W | Bluetooth® | Réveil | Minuterie de sommeil | IP65



Spécifications du produit RDDB3100GN:

Alimentation par batterie	C	Côté du câble d'alimentation A	C7
Bandes radio prises en charge	DAB+	Couleur	Noir
	FM		Vert
Canaux de haut-parleur	1.0	Courant d'entrée	1.0 A
Classement IP	IP65	écran	Écran noir blanc
Conception radio	Radio de Chantier	Entrée de connexions	1x 3.5 mm
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	Prise d'alimentation CC	Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)
Consommation d'énergie en fonctionnement	8 W	Gain d'antenne d'émission maximal	0 dBi
Consommation d'énergie en mode veille	0 W	Gamme de fréquences DAB +	174-240 MHz
		Gamme de fréquences FM	87.5 - 108 MHz
Côté câble d'alimentation B	Prise d'alimentation CC	Haut-parleur RMS	5 W
		Lecture multimédia	Onde sinusoïdale pure
			Radio

Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.50 m
Matériau	ABS
Mid-range size	2.4 "
Minuterie de sommeil	Oui
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Piles requises (non incluses)	6x C/LR14
Plage de fréquences de transmission	2402 - 2480 MHz
Poignée de transport	Oui
Profils Bluetooth® adapté	A2DP
	AVRCP
Protection contre les chocs	Oui
Puissance d'émission maximale	10 dBm
Puissance de crête du haut-parleur	15 W
Réveil	Oui

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	RDDB3100GN
EAN single Product	5412810406326
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810406364
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Radio de Chantier
	Adaptateur secteur

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	205 mm	325 mm	200 mm	2500 g
4	420 mm	360 mm	425 mm	10660 g

