

**Radio d'urgence | Conception portable | DAB+ / FM | Alimenté par pile / Alimenté par port USB / Manivelle / Solar Powered | Réveil | Noir / Vert**



**Spécifications du produit RDDBCR2000GN:**

Alimentation par batterie	Lithium-Ion intégré	Durée de lecture maximale de batterie	15 heures	Sortie casque	Non
Bandes radio prises en charge	DAB+ FM	écran	LCD	Sortie sonore	Mono
Canaux de haut-parleur	1.0	Écran dimmable	Non	Stations FM pré-réglées	40
Capacité de la batterie	2500 mAh	Entrée de connexions	USB-A Femelle USB-C™ Femelle	Stations pré-réglées DAB +	40 pièces
Chargement sans fil	Non	Gamme de fréquences DAB +	174 - 240 MHz	Taille de l'écran	1.46 "
Chargement USB	Oui	Gamme de fréquences FM	87.5 - 108 MHz	Télécommandé	Non
Conception radio	Conception portable	Haut-parleur RMS	1 W	Temps de Charge	3.5 h
Consommation d'énergie en fonctionnement	5 W	Lecture multimédia	Radio	Tension d'entrée	5 V DC
Consommation d'énergie en mode veille	0.1 W	Matériau	Plastique	Type d'accord	Numérique
Couleur	Noir Vert	Mid-range size	0 "	Type d'affichage	Écran LCD
Courant d'entrée	1.0 A	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces	Type d'antenne	Antenne
		Piles requises (incluses)	N/A	Type de radio	DAB+ Radio
		Puissance de crête du haut-parleur	8 W	Type de source d'alimentation	Alimenté par pile Alimenté par port USB Manivelle Solar Powered
		Réveil	Oui		

**Informations sur l'emballage:**

Marque	Nedis
Code de commande	RDDBCR2000GN
EAN single Product	5412810444175
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810444267
Emballage	Box
Contenu de l'emballage	Radio à manivelle Guide de démarrage rapide

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	80 mm	95 mm	160 mm	385 g
12	255 mm	210 mm	325 mm	4960 g

