

Fiche produit | Radio d'urgence

Conception portable | DAB+ / FM | Alimenté par pile / Alimenté par port USB / Manivelle / Solar Powered | Réveil | Noir / Vert

Marque: Nedis | Référence article: RDDBCR2000GN | Product EAN number: 5412810444175

Spécifications du produit			
Alimentation par batterie	Lithium-lon intégré		
Bandes radio prises en charge	DAB+		
	FM		
Canaux de haut-parleur	1.0		
Capacité de la batterie	2500 mAh		
Chargement sans fil	Non		
Chargement USB	Oui		
Conception radio	Conception portable		
Consommation d'énergie en fonctionnement	5 W		
Consommation d'énergie en mode veille	0.1 W		
Couleur	Noir		
	Vert		
Courant d'entrée	1.0 A		
Durée de lecture maximale de batterie	15 heures		
écran	LCD		
Écran dimmable	Non		
Entrée de connexions	USB-A Femelle		
	USB-C™ Femelle		
Gamme de fréquences DAB +	174 - 240 MHz		
Gamme de fréquences FM	87.5 - 108 MHz		
Haut-parleur RMS	1 W		
Lecture multimédia	Radio		
Matériau	Plastique		
Mid-range size	0 "		
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces		
Piles requises (incluses)	N/A		
Puissance de crête du haut-parleur	8 W		
Réveil	Oui		
Sortie casque	Non		

Sortie sonore	Mono
Stations FM préréglées	40
Stations préréglées DAB +	40 pièces
Taille de l'écran	1.46 "
Télécommandé	Non
Temps de Charge	3.5 h
Tension d'entrée	5 V DC

Informations sur l'emballage				
Marque	Nedis			
Code de commande	RDDBCR2000GN			
EAN single product:	5412810444175			
EAN Inner carton:				
EAN Outer carton:	5412810444267			
Emballage	Вох			
Contenu de l'emballage	Radio à manivelle			
	Guide de démarrage rapide			

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	80 mm	95 mm	160 mm	385 g
12	255 mm	210 mm	325 mm	4960 g





