

**Module intégré SmartLife | Variateur à double triac | Zigbee 3.0 | 2x100 W | Connexion du terminal  
| Application disponible pour: Android™ / IOS**



**Spécifications du produit ZBWD20RD:**

Application disponible pour	Android™ IOS	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Classement IP	IP20	Plage de fréquences de transmission	2400 - 2484 MHz
Compatible avec	Nedis® SmartLife	Plage de température de fonctionnement	- 10 - 40 °C
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	Connexion du terminal	Puissance d'émission maximale	10 dBm
Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil	Connexion du terminal	Puissance de sortie	2x100 W
Consommation électrique maximale	200 W	Technologie sans fil soutenu	Zigbee 3.0
Couleur	Rouge	Tension d'entrée	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Courant d'entrée	2x0.4 A	Type de module	Variateur à double triac
Courant de sortie	2x0.4 A		
Gain d'antenne d'émission maximal	2.8 dBi		
Matériau	Plastique		
Montage	Montage mural		

**Informations sur l'emballage:**

Marque	Nedis
Code de commande	ZBWD20RD
EAN single Product	5412810452187
EAN Inner Carton	5412810452323
EAN Outer Carton	5412810452330
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Module variateur intelligent Guide d'installation

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	65 mm	155 mm	30 mm	78 g
10	70 mm	165 mm	260 mm	853 g
100	275 mm	370 mm	345 mm	9020 g

