

Variateur à double triac | Zigbee 3.0 | 2x100 W | Connexion du terminal | Application disponible pour: Android™ / IOS

Marque: Nedis | Référence article: ZBWD20RD | Product EAN number: 5412810452187

Spécifications du produit

Application disponible pour	Android™
	IOS
Classement IP	IP20
Compatible avec	Nedis® SmartLife
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	Connexion du terminal
Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil	Connexion du terminal
Consommation électrique maximale	200 W
Couleur	Rouge
Courant d'entrée	2x0.4 A
Courant de sortie	2x0.4 A
Gain d'antenne d'émission maximal	2.8 dBi
Matériau	Plastique
Montage	Montage mural
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Plage de fréquences de transmission	2400 - 2484 MHz
Plage de température de fonctionnement	- 10 - 40 °C
Puissance d'émission maximale	10 dBm
Puissance de sortie	2x100 W
Technologie sans fil soutenu	Zigbee 3.0
Tension d'entrée	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Type de module	Variateur à double triac

Informations sur l'emballage

Marque	Nedis
Code de commande	ZBWD20RD
EAN single product:	5412810452187
EAN Inner carton:	5412810452323
EAN Outer carton:	5412810452330
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Module variateur intelligent
	Guide d'installation

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	65 mm	155 mm	30 mm	78 g
10	70 mm	165 mm	260 mm	853 g
100	275 mm	370 mm	345 mm	9020 g

