

nedis

Détecteur de mouvement

**Intérieur | 2 fils / 3-Wire | Type F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 200 W | 200 W
| 500 W | 3 - 2000 Lux | Capteurs: PIR | Portée du capteur: 0.0 - 9.0 m**

Marque: Nedis | Référence article: PIRII42WT | Product EAN number: 5412810310548

Inner Carton EAN: | Outer Carton EAN: 5412810374168



Ce capteur de mouvement infrarouge Nedis empêche la lumière de rester allumée par inadvertance, ce qui est bon pour l'environnement, sans parler de vos factures d'énergie.

Le capteur de mouvement vous évite également de devoir allumer la lumière manuellement.

Les paramètres de temporisation et de sensibilité à la lumière du capteur sont réglables, de même que sa sensibilité au mouvement.

Le capteur de mouvement infrarouge est facile à installer dans un boîtier intégré standard avec une installation minimale de 34 mm de profondeur (trous de montage de 60 mm entre les centres). Ce modèle peut être utilisé pour les installations à 2 fils (phase et neutre) ou à 3 fils (phase, neutre et fil d'interrupteur).

Caractéristiques

- Installation à 2 et 3 fils
- Sensibilité au mouvement réglable
- Paramètre de lumière ambiante réglable
- Paramètre de temporisation réglable
- Profondeur intégrée de seulement 34 mm
- Trous de montage de 60 mm entre les centres, appropriés pour les boîtiers d'installation ordinaires

