

SmartLife Motion Sensor | Wi-Fi | Elemes Áramellátás / Hálózati Áramellátás | Érzékelő szöge: 120 ° | Érzékelő hatósugara: 10.0 m | Fehér



5|412810|269969

A termék műszaki adatai WIFISM10CWT:

Adó frekvencia tartomány	2412 - 2472 MHz	érzékelő technológia	PIR
Akkumulátortípus	CR123A	Eszköz táp bemeneti csatlakozó(k)	Mikro USB
Anyag	Műanyag	Feszültség forrás típusa	Elemes Áramellátás
Áramfelvétel	1.0 A		Hálózati Áramellátás
Átmérő	60 mm	Hőmérséklettartomány	-10 - 45 °C
Az alkalmazás elérhető:	Android™	Maximális adó antenna nyereség	0 dBi
	IOS	Maximális adó erősség	17 dBm
Bemeneti feszültség	5 V DC	Maximális energia felhasználás	5 W
Csatlakozó adapter kábel hossza	1.80 m	Működési hőmérséklet tartomány	-10 - 45 °C
Csatlakozó kábel B oldal	Mikro USB	Szín	Fehér
Csomagolásban lévő termékek száma	1 db	Szükséges elemek (nem tartalmazza)	2x CR123A
Dugasz	Euro (CEE 7/16)		
Érzékelő hatósugara	10.0 m		
Érzékelő szöge	120 °		

Támogatott kábelenküli technológia	Wi-Fi
Vezérlés mobil app-on keresztül	Igen

Csomagolási információk:

Márka	Nedis
Cikkszám	WIFISM10CWT
EAN single Product	5412810269969
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810382439
Csomagolás	Giftbox with eurolock
A csomag tartalma	Mozgásérzékelő Fali rögzítő

További információ online

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
40	550.00 mm	290.00 mm	380.00 mm	10050.00 g

