



Mozgásérzékelő riasztás | Elemes Áramellátás | 6x AA/LR6 | 85 dB | Érzékelő hatósugara: 6 m | Fali | Fehér / Kék



A termék műszaki adatai ALRMMW20WT:

Adó frekvencia tartomány	433.6 - 434.1 MHz	Szükséges elemek (nem tartalmazza)	6x AA/LR6
Aktiválás / deaktiválás Módja	Be / Ki Kapcsoló	Támogatott kábelnélküli technológia	433 MHz
Anyag	Műanyag	Távirányító	Nem
Bemeneti feszültség	4.5 V DC		
Csomagolásban lévő termékek száma	2 db		
Elemmel	Nem		
Érzékelő hatósugara	6 m		
Feszültség forrás típusa	Elemes Áramellátás		
Hang	85 dB		
Kiváltva valami által	Mozgás		
Maximális adó erősség	10 dBm		
Rögzítő applikáció	Fali		
Szín	Fehér Kék		

Csomagolási információk:

Márka	Nedis
Cikkszám	ALRMMW20WT
EAN single Product	5412810293513
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810378753
Csomagolás	Giftbox with eurolock
A csomag tartalma	Főegység Kültéri mozgásérzékelő

További információ online

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
20	488.00 mm	185.00 mm	207.00 mm	4027.00 g

