

**Bemeneti feszültség: 12 V DC | Eszköz táp kimeneti csatlakozó(k):
Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Kimenő csúcs
teljesítmény: 2400 W | Akkumulátor Saru | Ezüst**

Márka: Nedis | Cikkszám: PIMS1000W12 | Product EAN number: 5412810300600

A termék műszaki adatai

Aljzatok száma	2 db
Anyag	Alumínium
Bemeneti feszültség	12 V DC
Bevitel típus	Akkumulátor Saru
Biztonsági funkciók	Fordított Elem Polaritás Védelem
	Hő Elleni Védelem
	Kimenet Rövidzár Védelem
	Kis Feszültségnél Kikapcsolás Védelem
	Túl Magas Bemeneti Feszültség Védelem
	Túlterhelés Védelem
Biztosíték	Igen
Csomagolásban lévő termékek száma	1 db
Dugasz	Akkumulátor Csatlakozó
Eszköz táp kimeneti csatlakozó(k)	Type F (CEE 7/3)
Feszültség forrás típusa	Autós Táp
Hatékonyág	90 %
Kimeneti feszültség	230 V AC 50 Hz
Kimeneti jelalak	Módosított Szinuszos Hullám
Kimenő áram	1000 W
Kimenő csúcs teljesítmény	2400 W
Maximális energia felhasználás	2400 W

Működik távirányítóval

Igen

Szín

Ezüst

Csomagolási információk

Márka	Nedis
Cikkszám	PIMS1000W12
EAN single product:	5412810300600
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810373895
Csomagolás	Giftbox
A csomag tartalma	Inverter
	Gyors üzembehelyezési útmutató

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
2	410.00 mm	300.00 mm	300.00 mm	9450.00 g



5412810300600

