



Beltéri Antenna | Aktív | FM / UHF / VHF | Vételi tartomány: 0-15 km | LTE800 | Nyereség: 22 dB | ABS | Fekete



A termék műszaki adatai ANIR1502BK:

Alkalmazás	DVB-T/T2 - DAB+	FM frekvencia tartomány	87.5 - 108.5 MHz
Antenna típus	Aktív	FM nyereség	20 dB
Anyag	ABS	Függőleges sugárszélesség	106 °
Beltéri / kültéri	Beltéri	Impedancia	75 Ohm
Bemeneti feszültség	220 - 240 V AC	Jel típusa	FM
Csatlakozó adapter kábel hossza	1.50 m		UHF
Csatlakozó típus	IEC (Koax) Dugasz		VHF
DAB+ támogatás	Igen	Kábel hossz	1.60 m
Dugasz	Euro / C típus (CEE 7/16)	LTE-Szűrő	LTE800
Eszköz táp bemeneti csatlakozó(k)	DC 3.5 x 8.0 x 15 mm	Nyereség	22 dB
Feszültség forrás típusa	Hálózati Áramellátás	Szín	Fekete
		UHF frekvencia tartomány	470-790 MHz
		UHF nyereség	22 dB
		Vételi tartomány	0-15 km
		VHF frekvencia tartomány	170-230 MHz
		VHF nyereség	22 dB
		Vízszintes sugárszélesség	53 °

Csomagolási információk:

Márka	Nedis
Cikkszám	ANIR1502BK
EAN single Product	5412810309290
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Csomagolás	Giftbox
A csomag tartalma	Antenna
	Hálózati adapter

További információ online

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
20	330.00 mm	375.00 mm	330.00 mm	6930.00 g

