



Mozgásérzékelő | Benti | 3-Wire | F típus (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 300 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | érzékelő technológia: PIR | Sensor funkciókkal: 0.0 - 9.0 m



A termék műszaki adatai PIRII41WT:

A lefedési szög vízszintes	160 °	Max kimenő teljesítmény izzás lámpa	500 W
Állítható érzékenység	Nem	Max kimenő teljesítmény izzók	5 - 300 W
Állítható fényérzékenység	Igen	Montage	Telepítés
Állítható időzítés	Igen	Mozgásérzékelő	Igen
Bemeneti feszültség	230 V AC 50 Hz	Sensor funkciókkal	0.0 - 9.0 m
Dugasz	F típus (CEE 7/7)	Szín	Fehér
érzékelő technológia	PIR	Távirányító	Nem
Eszköz	Benti	Twilight beállítás	2 - 2000 Lux
Eszköz táp bemeneti csatlaakozó(k)	3-Wire	Vezérlés mobil app-on keresztül	Nem
Feszültség forrás típusa	Hálózati Áramellátás		
Hőmérséklettartomány	-20 - 40 °C		
Idő beállítás	10 sec - 7 min		
Max kimenő teljesítmény fluoreszcensz lámpa	100 W		

Csomagolási információk:

Márka	Nedis
Cikkszám	PIRII41WT
EAN single Product	5412810310531
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Csomagolás	Giftbox with eurolock
A csomag tartalma	Infra mozgásérzékelő

További információ online

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
50	565.00 mm	200.00 mm	275.00 mm	6515.00 g

