

nedis

Adatlap | Mozgásérzékelő

Benti | 3-Wire | F típus (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 300 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | érzékelő technológia: PIR | Sensor funkciókkal: 0.0 - 9.0 m

Márka: Nedis | Cikkszám: PIRII41WT | Product EAN number: 5412810310531

A termék műszaki adatai

A lefedési szög vízszintes	160 °
Állítható érzékenység	Nem
Állítható fényérzékenység	Igen
Állítható időzítés	Igen
Bemeneti feszültség	230 V AC 50 Hz
Dugasz	F típus (CEE 7/7)
érzékelő technológia	PIR
Eszköz	Benti
Eszköz táp bemeneti csatlakozó(k)	3-Wire
Feszültség forrás típusa	Hálózati Áramellátás
Hőmérséklettartomány	-20 - 40 °C
Idő beállítás	10 sec - 7 min
Max kimenő teljesítmény fluoreszcensz lámpa	100 W
Max kimenő teljesítmény izzás lámpa	500 W
Max kimenő teljesítmény izzók	5 - 300 W
Montage	Telepítés
Mozgásérzékelő	Igen
Sensor funkciókkal	0.0 - 9.0 m
Szín	Fehér
Távírányító	Nem
Twilight beállítás	2 - 2000 Lux
Vezérlés mobil app-on keresztül	Nem

Csomagolási információk

Márka	Nedis
Cikkszám	PIRII41WT
EAN single product:	5412810310531
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Csomagolás	Giftbox with eurolock
A csomag tartalma	Infra mozgásérzékelő
	Gyors üzembehelyezési útmutató

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
50	565.00 mm	200.00 mm	275.00 mm	6515.00 g

