

nedis

Adatlap | LNB

Iker Monoblokk 4.3° | Kimeneti csatlakozó: 2x F-Csatlakozó | Zajsztartomány: 0.85 dB | Átalakítási nyereség: 52 - 66 dB | Fekete | Megfelelő: Astra1+ / Astra3

Márka: Nedis | Cikkszám: SLNBTM43BK | Product EAN number: 5412810320875

A termék műszaki adatai

26 MHz sávszélességen nyereség lapossága	± 1,0 dB
Alacsony sávkapcsolás	0 kHz
Anyag	ABS
	Fém
Átalakítási nyereség	52 - 66 dB
Bemenő frekvencia tartomány alacsony sáv	11.7 - 12.75 GHz
Bemenő frekvencia tartomány magas sáv	10.7 - 11.7 GHz
Csomagolásban lévő termékek száma	1 db
Helyi oszcillátor frekvencia fáziszajt	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)
Jelenlegi fogyasztás	0.17 A
Kereszt polarizálás	20 dB
Kimenet hamis	-53 dB
Kimeneti csatlakozó	2x F-Csatlakozó
Kimeneti frekvencia tartomány felső sáv	1100 - 2150 GHz
LNB-típus	Iker Monoblokk 4.3°
Megfelelő	Astra1+
	Astra3
Műhold tartozék típus	LNB Ernyő
Működési hőmérséklet tartomány	-35 - 70 °C
Nagy sávkapcsolás	22 kHz
Polaritás kapcsolási feszültség függőleges	DC 11,0 - 14,0 V
Polaritás kapcsolási feszültség vízszintes	DC 16,0 - 20,0 V
Szín	Fekete
Tükrölényomás (Min.)	40 dB
Zajsztartomány	0.85 dB

Csomagolási információk

Márka	Nedis
Cikkszám	SLNBTM43BK
EAN single product:	5412810320875
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Csomagolás	Giftbox
A csomag tartalma	Monoblokk

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
30	390.00 mm	230.00 mm	540.00 mm	10920.00 g

