

**FM rádió | Munkahelyi Rádió | FM | Elemes Áramellátás / Hálózati Áramellátás | Digitális | 15 W |
Képernyő méret: 2.2 " | Kék Fehér Képernyő | IPX5 | Hordozó fogantyú****A termék műszaki adatai RDFM3100YW:**

Adó frekvencia tartomány	2402 - 2480 MHz
Antenna típus	Külső
Anyag	ABS
	Gumi
Áramfelvétel	1.0 A
Bemeneti feszültség	9 V DC
Bluetooth® version	4.2
Csatlakozó adapter kábel hossza	1.50 m
Csatlakozó bemenet	1x 3.5 mm
Csatlakozó kábel A oldal	C7
Csatlakozó kábel B oldal	DC Táp Csatlakozó
Csomagolásban lévő termékek száma	1 db

Dugasz	Euro / C típus (CEE 7/16)
Eszköz táp bemeneti csatlakozó(k)	DC Táp Csatlakozó
Feszültség forrás típusa	Elemes Áramellátás
	Hálózati Áramellátás
FM frekvencia tartomány	87.5 - 108 MHz
Fogyasztás készenléti módban	0 W
Hang kimenet	Mono
Hangolás típusa	Digitális
Hangszóró csúcs teljesítmény	15 W
Hangszóró RMS	5 W
Hangszórócsatornák	1.0
Hordozó fogantyú	Igen
IP-védetség	IPX5
Képernyő méret	2.2 "

Kijelző	Kék Fehér Képernyő
Lengéscsillapítás	Igen
Maximális adó antenna nyereség	0 dBi
Maximális adó erősség	-6 dBm
Maximális akkumulátor lejátszási idő	22 óra
Media lejátszás	AUX
	Rádió
Mid-range size	2.4 "
Programozható FM rádióadók	20
Rádió formaterv	Munkahelyi Rádió
Rádió típus	FM Rádió
Szín	Fekete
	Sárga

Csomagolási információk:

Márka	Nedis
Cikkszám	RDFM3100YW
EAN single Product	5412810326266
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384358
Csomagolás	Giftbox
A csomag tartalma	Rádió munkaterületekre Tápkábel

További információ online

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
4	418.00 mm	348.00 mm	413.00 mm	10630.00 g

