

## Konyhai rádió | Szekrény Alakú | FM | Hálózati Áramellátás | Digitális | 1.5 W | 2 " | Fekete Kék Képernyő | Ébresztő óra | Ezüst / Fehér



### A termék műszaki adatai RDFM4000WT:

Antenna típus	Külső
Anyag	ABS
Bemeneti feszültség	100 - 230 V AC 50 Hz
Csatlakozó bemenet	1x 3.5 mm
Csatlakozó kábel A oldal	Euro / C típus (CEE 7/16)
Csatlakozó kábel hossza	1.40 m
Csomagolásban lévő termékek száma	1 db
Dugasz	Euro / C típus (CEE 7/16)
Ébresztő óra	Igen
Fejhallgató kimenet	Igen
Feszültség forrás típusa	Hálózati Áramellátás

FM frekvencia tartomány	87.5 - 108 MHz
Fogyasztás készenléti módban	0.47 W
Hang kimenet	Stereo
Hangolás típusa	Digitális
Hangszóró csúcs teljesítmény	1.5 W
Hangszóró RMS	0.5 W
Hangszórócsatornák	2.0
Időzítő	Igen
IP-védettség	IP20
Képernyő méret	2 "
Kijelző	Fekete Kék Képernyő
Media lejátszás	AUX
	Rádió
Mid-range size	2 "
Programozható FM rádióadók	30

Rádió formaterv	Szekrény Alakú
Rádió típus	Konyhai Rádió
Szabályozható képernyő	Igen
Szín	Ezüst
	Fehér
Szükséges elemek (nem tartalmazza)	2x AA/LR6
Támogatott rádió hullám	FM
Tartalék energia ellátó elem	Igen
Üzemi fogyasztás	4 W

### Csomagolási információk:

Márka	Nedis
Cikkszám	RDFM4000WT
EAN single Product	5412810326532
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384365
Csomagolás	Giftbox
A csomag tartalma	Rádió
	4 db csavar

### További információ online

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
20	320.00 mm	320.00 mm	530.00 mm	13266.00 g

