

nedis

Adatlap | FM rádió

Asztali Kivitel | AM / FM | Elemes Áramellátás / Hálózati Áramellátás | Analóg | 1.8 W | Fekete Fehér Képernyő | Fejhallgató kimenet | Hordozó fogantyú | Fekete / Szürke

Márka: Nedis | Cikkszám: RDFM1400GY | Product EAN number: 5412810329571

A termék műszaki adatai

AM frekvencia tartomány	530-1600 kHz
Antenna típus	Külső
Anyag	ABS
Áramfelvétel	1.0 A
Bemeneti feszültség	100 - 230 V AC 50 Hz
Csatlakozó adapter kábel hossza	1.50 m
Csatlakozó kábel A oldal	Euro / C típus (CEE 7/16)
Csatlakozó kábel B oldal	C7
Csatlakozó kimenet	1x 3.5 mm
Dugasz	Euro / C típus (CEE 7/16)
Fejhallgató kimenet	Igen
Feszültség forrás típusa	Elemes Áramellátás
	Hálózati Áramellátás
FM frekvencia tartomány	87.5 - 108 MHz
Fogyasztás készenléti módban	0.40 W
Hangolás típusa	Analóg
Hangszóró csúcs teljesítmény	1.8 W
Hangszóró RMS	0.6 W
Hangszórócsatornák	Mono
Hordozó fogantyú	Igen
Kijelző	Fekete Fehér Képernyő
Maximális akkumulátor lejátszási idő	6 óra
Media lejátszás	AUX
	Rádió
Rádió formaterv	Asztali Kivitel
Rádió típus	FM Rádió
Szín	Fekete
	Szürke

Szükséges elemek (nem tartalmazza)

Támogatott rádió hullám	3x AA/LR6
	AM
	FM
Üzemi fogyasztás	3.00 W

Csomagolási információk

Márka	Nedis
Cikkszám	RDFM1400GY
EAN single product:	5412810329571
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384334
Csomagolás	Giftbox
A csomag tartalma	FM/AM rádió
	EU tápkábel

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
12	270.00 mm	370.00 mm	360.00 mm	8150.00 g

