

CATV erősítő | Nyereség: 12 dB | 85 - 1218 MHz | Kimenő csatlakozók száma: 2 | Visszatérési út | Ezüst



A termék műszaki adatai SAMP41120ME:

Anyag	Fém	Frekvenciatartomány	85 - 1218 MHz
Áramfelvétel	1.0 A	Impedancia	75 Ohm
Bemenetek száma	1	Kimenő csatlakozók száma	2
Bemeneti feszültség	5 V DC	Kimenő szint	108 dBuV
CATV tartozék típus	CATV Erősítő	Max. visszatérő út	-6 dB
Csatlakozó adapter kábel hossza	1.80 m	Nyereség	12 dB
Csatlakozó típus	F	Szín	Ezüst
Csomagolásban lévő termékek száma	1 db	Visszatérési út	Igen
Dugasz	Euro / C típus (CEE 7/16)	Visszatérő frekvenciatartomány	5-65 MHz
Eszköz táp bemeneti csatlakozó(k)	DC 1.35 x 3.5 x 7.0 mm	Zajszint	5.5 dB
Feszültség forrás típusa	Hálózati Áramellátás		

Csomagolási információk:

Márka	Nedis
Cikkszám	SAMP41120ME
EAN single Product	5412810327133
EAN Inner Carton	5412810396795
EAN Outer Carton	5412810384563
Csomagolás	Giftbox
A csomag tartalma	Erősítő Hálózati adapter

További információ online

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
10	250.00 mm	115.00 mm	300.00 mm	2800.00 g
40	320.00 mm	270.00 mm	510.00 mm	11728.00 g

