# Scheda tecnica | Convertitore audio

## Due direzioni | Ingresso collegamento: 2x RCA Femmina | Uscita collegamento: 1x femmina S / PDIF (RCA) / 1x femmina TosLink | Manuale | Antracite

Marca: Nedis | Codice articolo: ACON2503AT | Product EAN number: 5412810265770

### Specifiche del prodotto

| | |
|---|---|
| Bitrate supportati | **44.1 kHz 24-bit** |
| Collegamento / i di ingresso dell'alimentazio | **DC 11 x 5.5 mm** |
| Colore | **Antracite** |
| Corrente di ingresso | **0.6 A** |
| Direzione del trasferimento dei dati | **Due direzioni** |
| Formati supportati | **LPCM** |
| Indicatore LED di accensione | **Sì** |
| Ingresso collegamento | **2x RCA Femmina** |
| Interruttore di alimentazione | **Sì** |
| Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione | **1.80 m** |
| Materiali | **ABS** |
| Metodo di controllo | **Manuale** |
| Potenza assorbita in funzione | **0.6 W** |
| Presa di corrente | **Euro / Tipo C (CEE 7/16)** |
| Tensione d'entrata | **5,0 VDC** |
| Tipo di alimentazione | **Alimentazione da rete** |
| Tipo di dispositivo | **Convertitore audio digitale** |
| Uscita collegamento | **1x femmina S / PDIF (RCA)** |
| | **1x femmina TosLink** |

### Informazioni sull'imballaggio

| | |
|---|---|
| Marca | **Nedis** |
| Codice d'ordine | **ACON2503AT** |
| EAN single product: | **5412810265770** |
| EAN Inner carton: | |
| EAN Outer carton: | |
| Imballo | **Giftbox** |
| Contenuto della confezione | **1x convertitore audio** |
| | **1x adattatore di alimentazione** |

| Quantità | L x | W x | H (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 mm | 67 mm | 185 mm | 203 g |
| 40 | 362 mm | 352 mm | 471 mm | 9120 g |

5 412810 265770