

Estensore telecomando IR | Intervallo segnale: 6.0 m | 3 Dispositivi | ABS | Nero



Specifiche del prodotto IREX100BK:

Cavo di alimentazione lato A	Euro / Tipo C (CEE 7/16)	Presa di corrente	Euro / Tipo C (CEE 7/16)
Cavo di alimentazione lato B	Spina di alimentazione CC	Tecnologia di trasmissione	Infrarossi
Collegamento / i di ingresso dell'alimentazione del dispositivo	DC 5.5 x 11.0 mm	Tensione d'entrata	12 V DC
Colore	Nero	Tipo di alimentazione	Alimentazione da rete
Corrente di ingresso	0.25 A		
frequenza di IR	30-60 kHz		
Frequenza di trasmissione	433.92 MHz		
Intervallo segnale	6.0 m		
Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione	1.90 m		
Materiali	ABS		
Numero di dispositivi	3 Dispositivi		
Numero di prodotti nel pacco	1 pz.		

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	IREX100BK
EAN single Product	5412810298440
EAN Inner Carton	5412810396702
EAN Outer Carton	5412810383917
Imballo	Giftbox with eurolock
Contenuto della confezione	Unità principale amplificatore IR

Leggi di più online

Quantità	L x	W x	H (mm)	Peso
1	70 mm	155 mm	155 mm	246 g
10	285 mm	180 mm	380 mm	2780 g
20	300 mm	375 mm	400 mm	5930 g

