

nedis

Scheda tecnica | Antenna HDTV attiva

Attivo | Tipo di connettore: Connettore F | FM / UHF / VHF | Gamma di ricezione: 0-50 km | LTE700 | Guadagno: 40 dB | Bianco / Nero

Marca: Nedis | Codice articolo: ANOR5002BK700 | Product EAN number: 5412810309375

Specifiche del prodotto

Collegamento / i di ingresso dell'alimentazione del dispositivo	DC 8 x 3.5 mm
Colore	Bianco
	Nero
Corrente di ingresso	0.2 A
DAB + supportato	Sì
Filtro LTE	LTE700
Gamma della frequenza	87.5 - 694 MHz
Gamma di frequenza FM	87.5 - 108.5 MHz
Gamma di frequenza UHF	470-694 MHz
Gamma di frequenza VHF	170-230 MHz
Gamma di ricezione	0-50 km
Guadagno	40 dB
Guadagno FM	11 dB
Guadagno UHF	16 dB
Guadagno VHF	11 dB
Impedenza	75 Ohm
Interno / Esterno	All'aperto
Larghezza del fascio verticale	142 °
Larghezza del raggio orizzontale	55 °
Lunghezza cavo	0.20 m
Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione	1.50 m
Materiali	ABS
Numero di prodotti nel pacco	1 pz.
Presa di corrente	Euro / Tipo C (CEE 7/16)
Protezione ingresso	IPX4
Tensione d'entrata	12 V DC
Tipo di alimentazione	Alimentazione da rete
Tipo di antenna	Attivo
Tipo di connettore	Connettore F
tipo di segnale	FM
	UHF

tipo di segnale

VHF

Informazioni sull'imballaggio

Marca	Nedis
Codice d'ordine	ANOR5002BK700
EAN single product:	5412810309375
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810383122
Imballo	Giftbox
Contenuto della confezione	Antenna
	Guida di avvio rapido

Quantità	L x	W x	H (mm)	Peso
1	90 mm	210 mm	165 mm	532 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	5800 g

