

Sensore di movimento | Interno | 2 fili | Tipo F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 -100 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | Tecnologia dei sensori: PIR | Portata del sensore: 0.0 - 9.0 m



Specifiche del prodotto PIRII40WT:

|                                                                 |                  |                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Angolo di copertura orizzontale                                 | 160 °            | Regolazione crepuscolare                              | 2 - 2000 Lux          |
| Collegamento / i di ingresso dell'alimentazione del dispositivo | 2 fili           | Sensibilità di rilevamento regolabile                 | No                    |
| Colore                                                          | Bianco           | Sensore di movimento                                  | Sì                    |
| Controllo tramite app mobile                                    | No               | Tecnologia dei sensori                                | PIR                   |
| Dispositivo                                                     | Interno          | Telecomando                                           | No                    |
| Impostazioni orario                                             | 10 sec - 7 min   | Tensione d'entrata                                    | 230 V AC 50 Hz        |
| Intervallo di temperatura                                       | -20 - 40 °C      | Timer regolabile                                      | Sì                    |
| Lampadine ad incandescenza potenza di uscita max                | 5 -100 W         | Tipo di alimentazione                                 | Alimentazione da rete |
| Montaggio                                                       | Installazione    | Uscita massima potenza della lampada ad incandescenza | 500 W                 |
| Numero di prodotti nel pacco                                    | 1 pz.            | Uscita massima potenza lampada fluorescent            | 100 W                 |
| Portata del sensore                                             | 0.0 - 9.0 m      |                                                       |                       |
| Presa di corrente                                               | Tipo F (CEE 7/7) |                                                       |                       |
| Regolabile sensibilità alla luce                                | Sì               |                                                       |                       |

Informazioni sull'imballaggio:

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Marca                      | Nedis                             |
| Codice d'ordine            | PIRII40WT                         |
| EAN single Product         | 5412810310524                     |
| EAN Inner Carton           |                                   |
| EAN Outer Carton           |                                   |
| Imballo                    | Giftbox with eurolock             |
| Contenuto della confezione | Sensore di movimento a infrarossi |
|                            | Guida di avvio rapido             |

| Quantità | L x    | W x    | H (mm) | Peso   |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1        | 113 mm | 95 mm  | 55 mm  | 113 g  |
| 50       | 275 mm | 210 mm | 572 mm | 6120 g |

