

nedis

Scheda tecnica | Sensore di movimento

Interno ed Esterno | 3-Wire | Tipo F (CEE 7/7) | 180 ° | 5 - 300 W | 300 W | 1200 W | 3 - 2000 Lux | Tecnologia dei sensori: PIR | Portata del sensore: 0.0 - 12.0 m

Marca: Nedis | Codice articolo: PIROO20WT | Product EAN number: 5412810310555

Specifiche del prodotto

| | |
|---|------------------------------|
| Angolo di copertura orizzontale | 180 ° |
| Collegamento / i di ingresso dell'alimentazione del dispositivo | 3-Wire |
| Colore | Bianco |
| Controllo tramite app mobile | No |
| Dispositivo | Interno ed Esterno |
| Impostazioni orario | 10 sec - 7 min |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Lampadine ad incandescenza potenza di uscita max | 5 - 300 W |
| Montaggio | Struttura |
| Numero di prodotti nel pacco | 1 pz. |
| Portata del sensore | 0.0 - 12.0 m |
| Presa di corrente | Tipo F (CEE 7/7) |
| Regolabile sensibilità alla luce | Si |
| Regolazione crepuscolare | 3 - 2000 Lux |
| Sensibilità di rilevamento regolabile | No |
| Sensore di movimento | Si |
| Tecnologia dei sensori | PIR |
| Telecomando | No |
| Tensione d'entrata | 230 V AC 50 Hz |
| Timer regolabile | Si |
| Tipo di alimentazione | Alimentazione da rete |
| Uscita massima potenza della lampada ad incandescenza | 1200 W |
| Uscita massima potenza lampada fluorescent | 300 W |

Informazioni sull'imballaggio

| | |
|----------------------------|--|
| Marca | Nedis |
| Codice d'ordine | PIROO20WT |
| EAN single product: | 5412810310555 |
| EAN Inner carton: | |
| EAN Outer carton: | 5412810374175 |
| Imballo | Giftbox with eurolock |
| Contenuto della confezione | Sensore di movimento a infrarossi |
| | Guida di avvio rapido |

| Quantità | L x | W x | H (mm) | Peso |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 75 mm | 95 mm | 115 mm | 172 g |
| 50 | 390 mm | 205 mm | 575 mm | 9160 g |

