

nedis

Scheda tecnica | LNB

Singolo | Connessione d'uscita: 1x connettore a F. | frequenza di cifre del rumore: 0.90 dB | Guadagno di conversione: 53 - 65 dB | Bianco

Marca: Nedis | Codice articolo: SLNB10SWT | Product EAN number: 5412810320806

Specifiche del prodotto

Basso Commutazione banda	0 kHz
Colore	Bianco
Commutazione High Band	22 kHz
Connessione d'uscita	1x connettore a F.
Consumo Attuale	0.08 A
Frequenza del rumore dell'oscillatore locale	-80 dB c / Hz a 10 kHz (max.)
frequenza di cifre del rumore	0.90 dB
Frequenza di ingresso Gamma di banda bassa	10.7 - 11.7 GHz
Gamma di frequenza di uscita banda alta	1.100 - 2.150 GHz
Gamma di frequenze ingresso High Band	11.7 - 12.75 GHz
Guadagno di conversione	53 - 65 dB
Guadagno planarità 26 MHz di larghezza di banda	± 0,5 dB
Immagine Rifiuto (min.)	40 dB
Intervallo operativo di temperatura	-40 - 70 °C
Materiali	ABS Metallo
Numero di prodotti nel pacco	1 pz.
Polarità Tensione di commutazione orizzontale	DC 16.0 - 20.0 V
Polarità Tensione di commutazione verticale	DC 11.0 - 14.0 V
Polarizzazione incrociata	18 dB
Tipo di accessorio satellite	LNB
Tipo di LNB	Singolo
Uscita spuria	-60 dB

Informazioni sull'imballaggio

Marca	Nedis
Codice d'ordine	SLNB10SWT
EAN single product:	5412810320806
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384839
Imballo	Giftbox
Contenuto della confezione	LNB

Quantità	L x	W x	H (mm)	Peso
1	65 mm	105 mm	65 mm	104 g
135	340 mm	335 mm	575 mm	14820 g

